Instellen SIP accounts Gigaset N300A IP (oud)

Om SIP accounts aan te maken op uw Gigaset N300A IP sluit uw basisstation aan op het netwerk en schakelt u het apparaat aan.

Zodra het lampje stopt met knipperen pakt u uw handsetje erbij.

Stap 1:

U gaat op uw handset binnen het menu naar "Instellingen"

Hier kunt u binnen de optie "Handset" de handset aanmelden.

terwijl u de actie "handset aanmelden" indrukt dient u het lichtgevende knopje op uw basisstation ingedrukt te houden.

U dient hier het wachtwoord van het handsetje voor op te geven (uit fabrieksinstellingen staat dat op "0000")

Als dit succesvol verloopt begint de telefoon te rinkelen / geluiden te maken.

Daarna kiest u binnen het menu "Instellingen" op "Basis"

Waarna u de optie "lokaal netwerk" kunt kiezen en hieruit het IP-adres van het basisstation af kan lezen.

Stap 2:

U opent een internetbrowser en voert hier het ip-adres in.

U komt nu op de inlogpagina waarin u de taal kunt selecteren en kunt inloggen op het basisstation.

Vanuit de fabriek krijgt het basisstation het wachtwoord "0000" toegekent.

Gıgaset	N300A IP
	We can use this interface to administer group of your security, the group of your security, the group of your security, the group of your security the group of your securit
© Gigaset Communications Gn	nbH 2010. All rights reserved.

Eenmaal ingelogd ziet u een aantal tabbladen.

Ga naar het tabblad "Settings".

Gigaset	N300A	N IP	
Home	Settings	Status	Log Off
 → Setting: In Changing the needs. It is reco on each setting. → Status → Status set network. 	S Settings, you can fully adap mmended to consult the us ction, you can review import	ot all features and function er manual on the internet	is of your device to your for detailed information r device and your

Hier zult u aan uw linkerhand een menu te zien krijgen.

Klik in dit menu op "Telephony" en vervolgens op "Connections".

Er zal nu een lijst met "toestellen" verschijnen.

Om een toestel in te stellen klikt u achter de regel van het toestel dat u in wilt stellen op "Edit"

U komt dan op een pagina die er ongeveer zo uitziet:

Home	Settings Status		Log
Network	1. IP Connection		
Telephony Connections		Assign a connection name or actual phone number for identification.	
Audio	Connection Name or Number:	201-klant	
Call Divert Dialling Plans	VoIP Configuration / Profile Download		
Network Mailboxes		Start Configuration Assistant	
Advanced VoIP settings	Provider:	Other Provider	
Messaging Info Services	Profile Version		
Directories	Personal Provider Data		
Management	Authentication name:	201-klant	
	Authentication password:	201-klant	
	Username:		
	Display name:	201-klant	
		Hide Advanced Settings	
	General data of your service provider		
	Domain:	zie e-mail	
	Proxy server address:	zie e-mail	
	Proxy server port:	5060	
	Registration server:	zie e-mail	
	Registration server port:	5060	
	Registration refresh time:	180 Sec	
	Network data for your service provider		
	STUN enabled:	⊙ Yes ⊚ No	
	STUN server address:	zie e-mail	
	STUN server port:	3478	
	STUN refresh time:	240 sec	
	NAT refresh time:	20 sec	
	Outbound proxy mode:	Always Automatic Never	
	Outbound server address:		
	Outbound proxy port:	5060	

Pagina 3 / 5 © 2024 Business-ISP <support@business-isp.nl> | 27-04-2024 10:27 URL: https://faq.business-isp.nl/index.php?action=faq&cat=1&id=163&artlang=nl

Hier vult u de naam van het toestel in met uw bedrijfsnaam in het veld "Connection name or number".

De hier ingevulde gegevens kopieert u vervolgens naar de velden "Authentication name" en "Display name"

In het veld "Authentication password" voert u het gewenste wachtwoord voor het toestel in.

In de velden "Domain", "Proxy Server Address" en "Registration server" voert u "pbx168.businessisp.nl" of "pbx169.business-isp.nl" in.

Als laatste vult u bij "STUN server address" "stun.business-isp.nl" in en dan enabled u de STUN door het bolletje met "yes" boven die regel in te vullen.

Daarna klikt u onderaan de pagina op "set".

Stap 4:

Nu is het enkel de zaak om aan te geven of de ingestelde toestellen inbound, outbound of allebei ingesteld moeten worden en om voor welke toestellen dit dan geldt.

U klikt hiervoor in het linkermenu op "Number Assignment".

Hier kunt u aangeven welke toestellen binnenkomende gesprekken ontvangen en of ze uitgaande gesprekken mogen maken.

Gıgaset	N300A	IP					
Home	Settings	Status					Log Off
Network Telephony		Select the connect incoming calls for	tion for outgoing each handset.	calls and also one or mo	re connections for	?	
Connections		Handsets					
Audio		INT 1	Name 201-klant				
Number Assignment Call Divert	It		Connection	for outgoing calls	for incoming calls		
Dialling Plans			201-klant #10	۲			
Network Mailboxes			INT 2 #11	\odot			
Advanced VoIP settin	ngs		INT 3 #12	\odot			
Messaging			Gigaset.net				
Directories			Fixed Line	\odot			
Management			Select line for eac outgoing call	^h ©			
		INT 2	Name			-	
			Connection	for outgoing calls	for incoming calls		
			201-klant #10	\odot			
		Pagina	Zolder #11	()			

© 2024 Business-ISP <support@business-isp.nl> | 27-04-2024 10:27 URL: https://faq.business-isp.nl/index.php?action=faq&cat=1&id=163&artlang=nl

Als u hiermee klaar bent bevestigd u dit door onderaan de pagina op "set" te klikken.

Unieke FAQ ID: #1162 Auteur: Helpdesk Laatst bijgewerkt:2015-05-19 14:28

> Pagina 5 / 5 © 2024 Business-ISP <support@business-isp.nl> | 27-04-2024 10:27 URL: https://faq.business-isp.nl/index.php?action=faq&cat=1&id=163&artlang=nl