

Cloud controller

Aanmaken nieuwe Unifi klant(site)

Deze instructie is bedoeld om een nieuwe klant aan te maken in Unifi.

Stap 1. Open Unifi

Ga naar de volgende website <https://unifi.secureonline.nl:8443/>

Stap 2. Nieuwe klant(site) aanmaken

Selecteer het drop down menu rechtsboven in Unifi genaamd **Current Site**.

Klik onderaan in het drop down menu op **Add new site**.

Geef nu de nieuwe **klantnaam**(Site Name) op en klik op **Submit**.

Stap 3. Configureren van de klant

Selecteer **Settings** linksonder in het scherm door op de volgende icoon te klikken



Wijzig hier de **Country** naar **Nederland** en wijzig de **Timezone** naar **(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, rome, Stockholm, Vienna**

Stap 4. Nieuwe admin toevoegen.

Selecteer **Admins** in het menu links.

Check het **Invite existing admin** bolletje.

Kies bij **Select Admin** de gewenste admin en geef de role **Administrator**.

Klik op **Invite**.

Sluit de Security Gateway aan op een computer naar de **LAN1** poort, verbind de security gateway met het netwerk met de **WAN1** poort.

Navigeer naar devices, als u de security gateway juist heeft aangesloten staat er nu een device met als status **PENDING ADOPTION**.

Onder **ACTIONS**, klik op **ADOPT**.

Stap 5. WAN DNS settings aanpassen

Navigeer naar **Networks** en pas het **WAN** netwerk aan.

Verander de DNS settings naar **1.1.1.1** en **1.0.0.1**.

Cloud controller

Stap 5. Configureren van het netwerk (OPTIONEEL)

Selecteer **Networks** in het linker menu en klik dan op **CREATE NEW NETWORK**

Name Type hier de naam in van het netwerk(bijv. LAN of VoIP)

Purpose Laat deze staan op **Corporate**

Parent Interface Laat deze staan op **LAN**

VLAN Noteer hier het juiste **VLANID** (Dit is te vinden in de klantendocumentatie)

Gateway/Subnet Vul hier de juiste **Gateway/Subnet** in (Dit is te vinden in de klantendocumentatie)

Domain Name Deze kan leeg blijven

IGMP Snooping Deze kan uitgevinkt blijven

DHCP Mode Laat deze staan op **DHCP Server**

DHCP Range Vul hier de range in (Dit is te vinden in de klantendocumentatie)

De opvolgende opties kunnen blijven staan op de default instellingen.

Unieke FAQ ID: #1499

Auteur: Helpdesk

Laatst bijgewerkt:2019-06-07 13:57