

Gebruikers dashboard

Instellen BLF via PBX Manager GXP2130 en GXP2160

Deze instructie beschrijft het instellen van de Multi Purpose Keys op een Grandstream GXP2130 en GXP2160 voor BLF of speeddial.

Voor overige toestellen [lees hier meer](#).

Navigeer naar Accounts > Devices

Klik op de betreffende toetsel

Onder Keys kunnen de knoppen naar wens in gesteld worden.

Instellingen:

Category: Memory

Key: 1-8 (GXP2130) of 1-24 (GXP2160)

Grandstream: selecteer naar wens, bijvoorbeeld speeddial of BLF

Line: standaard Line 0

Value: telefoonnummer / toestelnummer

Label: Omschrijving

Voorbeeld:

Keys	Category	Key	Grandstream	Line	Value	Label	Delete
	Memory	1	BLF	0	201	Receptie	<input type="checkbox"/>
	Memory	2	BLF	0	202	Werkplaats	<input type="checkbox"/>
	Category	Key	Type	Line	Value	Label	Delete
				0			

Unieke FAQ ID: #3982

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2022-10-19 01:32