

# Gebruikers dashboard

## Meerdere DECT handsets op één extentie

Deze instructie beschrijft het instellen van meerdere handsets op één account. Standaard heeft elke handset een eigen extentie ofwel toestelnummer. Mocht u meerdere handsets op één extentie willen, dan is dat mogelijk met onderstaande instructie. Let op! Dit wordt officieel niet ondersteund en de werking en het functioneren hiervan is op eigen risico.

### Stap 1: Inloggen op PBX Manager

Log hiervoor eerst in op de [PBX Manager](#).

### Stap 2: Ringroep aanpassen

Standaard zal een Ring Group ingesteld staan op Strategy Simultaneous.

Navigeer naar: **Applications > Ring Group**.

Wijzig de **Strategy** instelling van **Simultaneous** naar **Enterprise**.

### Stap 3: Toevoegen extra extentie aan basisstation

Navigeer naar: **Accounts > Extention**.

Klik op de **gewenste Extention**.

Scroll naar **Device Provisioning**.

Hier staat de eerste Line reeds geconfigureerd.

Voeg de gewenste regels toe, naar onderstaand voorbeeld.

Klik op **SAVE** om de instellingen op te slaan.







Klik op **PROVISION** op de instellingen naar het toestel te sturen.

### Voorbeeld:

Handset 1 en handset 2 op account account 201.

Het Line nummer wat geselecteerd wordt, staat gelijk aan het nummer van de handset, standaard opvolgend vanaf 1.

# Gebruikers dashboard

Extension	<input type="text" value="201"/>	Enter the alphanumeric extension. The default configuration allows 2 - 15 digit extensions.																
Password	<input type="password" value="....."/>	Enter the password here.																
Users	<div><input type="text" value=""/><input type="button" value="v"/> <input type="button" value="+ ADD"/></div>	Assign users to this extension.																
Voicemail Password	<input type="password" value="....."/>	Enter the numeric voicemail password here.																
Account Code	<input type="text" value="*****.pbx.business-isp."/>	Enter the account code here.																
Device Provisioning	<table><thead><tr><th>Line</th><th>MAC Address</th><th>Template</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td>grandstream/dp750</td><td><input type="button" value="-"/></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>grandstream/dp750</td><td><input type="button" value="-"/></td></tr><tr><td><input type="button" value="v"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="button" value="v"/></td><td><input type="button" value="+ ADD"/></td></tr></tbody></table>	Line	MAC Address	Template		1		grandstream/dp750	<input type="button" value="-"/>	2		grandstream/dp750	<input type="button" value="-"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="+ ADD"/>	Select a device and line number to assign to this extension.
Line	MAC Address	Template																
1		grandstream/dp750	<input type="button" value="-"/>															
2		grandstream/dp750	<input type="button" value="-"/>															
<input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="+ ADD"/>															

Unieke FAQ ID: #3991

Auteur:

Laatst bijgewerkt:2022-10-24 15:41