

# Gebruikers dashboard

## Instellen BLF via PBX Manager GRP2614 en GRP2616

Deze instructie beschrijft het instellen van de Multi Purpose Keys op een Grandstream GRP2614 en GRP2616 voor BLF of speeddial.

Voor overige toestellen [lees hier meer](#).

Navigeer naar Accounts > Devices

Klik op de betreffende toestel

Onder Keys kunnen de knoppen naar wens in gesteld worden.

### Instellingen:

Category: Memory

Key: 1 of hoger

Grandstream: selecteer naar wens, bijvoorbeeld speeddial of BLF

Line: standaard Line 0

Value: telefoonnummer / toestelnummer

Label: Omschrijving

### Voorbeeld:

Keys	Category	Key	Grandstream	Line	Value	Label	Delete
	Memory ▾	1 ▾	BLF ▾	0 ▾	201	201	<input type="checkbox"/>
	Category ▾	Key ▾	Type ▾	Line ▾	Value	Label	Delete
	▾	▾	▾	0 ▾			

Klik op SAVE (rechtboven) om op te slaan. Na het opslaan komen extra regels beschikbaar om extra knoppen toe te voegen.

Unieke FAQ ID: #4089

Auteur: Helpdesk

Laatst bijgewerkt: 2023-01-06 01:45