

AVM

Migratie BBned naar KPN internetverbinding

Navigeer naar het IP adres van uw fritzbox of ga naar <http://fritz.box>. Controleer het label aan de onderzijde van de modem voor de exacte details en inloggegevens.

Ga achtereenvolgens naar **Internet** en klik op **Account Information**.

The screenshot shows the Fritz!Box 7360 web interface. The top navigation bar includes the Fritz! logo, the model name 'FRITZ!Box 7360', and user information 'adm.cleartalk | FRITZ!Box | MyFRITZ! | ?'. A left sidebar menu lists various settings categories: Overview, Internet (selected), Filters, Permit Access, MyFRITZ!, DSL Information, Telephony, Home Network, WLAN, DECT, and System. The main content area is titled 'Account Information' and has tabs for 'Internet Connection', 'IPv6', 'LISP', and 'DNS Server'. The 'Internet Connection' tab is active. The page contains the following sections:

- Internet Connection:** A heading followed by the text: "On this page you enter the data of your Internet connection, and can adjust the connection to special circumstances if needed."
- Internet Service Provider:** A heading followed by the text: "Select your Internet service provider:". Below this is a dropdown menu labeled "Internet service provider" with the value "Cleartalk BBNED" selected.
- Connection:** A heading followed by the text: "Specify how the Internet connection should be established." Below this are three radio button options:
 - Connecting to a DSL Line: "FRITZ!Box is connected to your DSL line using the DSL cable. The DSL modem integrated in the FRITZ!Box is used for the Internet connection."
 - Connecting to a Cable Modem (Cable Connection): "Select this kind of connection if the 'LAN 1' port of the FRITZ!Box is connected to a cable modem that establishes the Internet connection."
 - External Modem or Router: "Select this kind of connection if the 'LAN 1' port of the FRITZ!Box is connected to an already existing external modem or router."
- Account Information:** A heading followed by the text: "Is account information required?". Below this are two radio button options:
 - Yes: "Enter the Internet account information you received from your Internet service provider." Below this are two input fields: "User name" and "Password".
 - No

Het drop down menu bij Internet service provider kunt u selecteren voor: Other Internet service provider

Hier kunt u een eigen naam definiëren voor de internetverbinding.

Stap 1:

Voor de nieuwe internetverbinding moeten er andere gegevens ingevuld worden bij "**User name**" en "**Password**".

Deze gegevens worden aangeleverd door ons in de bevestiging oplevering internetverbinding. Uw vorige internetverbinding was aangesloten op het BBned netwerk. Hierdoor staan er inloggegevens zoals bijvoorbeeld: "dsl....."

AVM

Vul hier uw nieuwe aangeleverde inloggegevens in en druk vervolgens op "Change connection settings".

Hierdoor zullen er meer optie's beschikbaar komen.

Uw nieuwe internetverbinding is aangesloten op het KPN netwerk en hier zijn andere instellingen voor nodig.

Vul deze als volgt in.

Connection Settings

The connection settings are already set to the values used most often. You can change these values if needed.

[Change connection settings](#) ▲

Internet Connection

Maintain permanently (recommended for flat rates)

Delay disconnection by provider to the period between

Clear idle connection (recommended for time- or usage-based rates)

Clear automatically after seconds

VLAN Settings

Please note that a VLAN ID is required only in special cases. The required ID was supplied by your Internet service provider.

Use VLAN for Internet access

VLAN ID

DSL ATM Settings

Detect automatically

Set manually

VPI

VCI

Encapsulation

PPPoE

PPPoA / LLC

PPPoA / VC-MUX

Stap 2:

Bij **Maintain permanently (recommended for flat rates)** Dient geselecteerd te worden.

Vink het hokje aan bij **Delay disconnection by provider to the period between [3 -4]**

Bij **VLAN Settings** zet u een vinkje en vult het VLAN ID in wat door ons is geleverd, in dit geval is dit: **6**

Zet bij **DSL ATM Settings** naar **Detect automatically**

U kunt het vinkje onderaan de pagina laten staan. Op deze manier test de Fritzbox of er een internetverbinding actief is op de lijn.

AVM

Druk vervolgens op **Apply**

Het uiterlijk van uw Fritzbox pagina kan verschillen van de afbeeldingen in deze instructie.

Dit komt mogelijk door een oude firmware versie.

Om te kijken of er een nieuwe firmware versie beschikbaar is verwijst ik u door naar de volgende instructie.

[Klik hier voor de instructie](#)

Unieke FAQ ID: #1158

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2014-06-10 13:47