Yealink en Tiptel

Yealink firmware bijwerken

Deze instructie beschrijft het handmatig bijwerken van de firmware van een Yealink toestellen.

Stap 1: Download de laatste firmware bestanden
Basisstation W52P of W56B
Handset W52H of W56H
Voor overige toestellen, zoek het model op de Yealink website.

Stap 2: Achterhalen IP adres van het basisstation
Klik op de **menu** op op de **handset**.
Navigeer naar **Settings > Basis**
Hier zal het **IP adres** worden weergegeven.

Stap 3: Inloggen op het basisstation
Vul het **IP adres** van het basisstation in een **webbrowser** in en druk op **enter**.
Username: admin
Password: admin of vraag dit aan de helpdesk.

Stap 4: Bijwerken firmware basisstation of vast toestel
Navigeer naar **Phone > Upgrade of Settings > Upgrade**
Klik bij **Select And Upgrade Firmware** op **Bestand kiezen** en selecteer het **gedownloade bestand**.
Klik op **Upgrade**

Stap 5: Bijwerken handset firmware (bij DECT)
Klik bij **Select and Upgrade Handset Firmware** op **Bestand kiezen** en selecteer het **gedownloade bestand**.
Klik op **Upgrade**

Provisioning server instellen?
Om meer te lezen over het instellen van de provisioning server voor automatische configuratie, lees hier.

Unieke FAQ ID: #3985
Auteur:
Laatst bijgewerkt:2021-09-06 00:00

© 2026 Business-ISP <support@business-isp.nl> | 02-11-2026 20:18
URL: https://faq.business-isp.nl/index.php?action=faq&cat=43&id=2986&artlang=nl