

# Doorschakelen

## Instellen VAMO mobiel-PBX

Deze instructie is voor het koppelen van een mobiel middels de VAMO instellingen met een PBX. Dit betreft een SIP registratie zodat gesprekken van de PBX naar de gekoppelde extentie op de mobiel uitkomen. Alsmede dat de mobiel met deze extentie kan uitbellen als het een als kantoor extentie of toestel.

Hiervoor zijn nodig een nieuwe of bestaande PBX extentie.

Let op! Wanneer een reeds bestaande extentie gebruikt gaat worden, zorg er dan voor dat het oude toestel de account gegevens niet meer kan gebruiken, wijzig eventueel het wachtwoord.

Navigeer naar de SIMs van de betreffende klant en klik op **Sim weergeven**.

### Stap 1: SIP registratie

Klik op het tabblad **Beheer** en vervolgens op **Aanmaken**

Registratie server: **85.17.96.196**

Poort: **5060**

From user: **extentie-tenant** (voorbeeld: 201-abc)

Gebruikersnaam: **extentie-tenant** (voorbeeld: 201-abc)

Wachtwoord: gebruik het **Phone password** van de extentie.

DTMF signaling mode: **rfc4733**

Klik vervolgens op **Aanmaken en registreren**

Overige velden worden in een standaard configuratie niet gebruikt.

### Stap 2: VaMo instellingen

Klik op het tabblad **VAMO**

Gebruik standaard de instelling **Gebruik VAMO Instellingen**

Stel onderaan bij **Prefix routing** de prefix in.

Zet de functie **Nummers met prefix niet routeren via PBX** aan.

Vul bij Prefix in **1\***

Klik op **Bijwerken** om de wijzigingen op te slaan.

Overige velden worden in een standaard configuratie niet gebruikt.

### Stap 3: Controleer de SIP registratie

Navigeer naar de extentie binnen de PBX Manager en controleer of de registratie is aangemeld.

5f", "1?cont") in new stack -- Executing [s@macro-tl-set-variables2:15]

Goto("SIP/263-ct-0007b45f",

Unieke FAQ ID: #1503

Auteur:

Laatst bijgewerkt:2019-07-03 10:53