Gigaset

Gigaset N300 IP terugzetten naar fabrieksinstellingen

Deze instructie is voor uitvoeren van een factory reset ofwel terugzetten naar fabrieksinstellingen van een Gigaset N300 IP.

Er zijn twee methodes; Software matige reset en Hardware matige reset.

Methode 1: Software matige reset via web gui.
Deze reset alle instellingen, met uitzondering van de handset registraties.

Instructie:
Navigeer naar **Setting** > **Management** > **Reboot & Reset**
Klik bij **Start factory reset** op **OK**

Methode 2: Hardware matige reset via registratie knop.
Deze reset alle instellingen, inclusief de handset registarties.

Hierna zal het basisstation opnieuw starten en zal deze deels teruggezet zijn
naar fabrieksinstellingen en zijn alle instellingen verwijderd, met uitzondering van handset registartie.

Instructie:

Verwijder de stroom adapter.
Druk de grijze **registartieknop** in en blijf deze **ingedrukt houden**.
Sluit de stroom adapter weer aan.
Wacht tot de **grijze registartieknop** verlichting snel gaat **knipperen**. (ongeveer 15-20 seconden)

Hierna zal het basisstation opnieuw starten en zal deze deels teruggezet zijn
naar fabrieksinstellingen en zijn alle instellingen verwijderd, inclusief van handset registratie.

Unieke FAQ ID: #1456
Auteur:
Laatst bijgewerkt:2018-06-20 11:00

© 2024 Business-ISP <support@business-isp.nl> | 29-03-2024 00:05
URL: https://faq.business-isp.nl/index.php?action=faq&cat=91&id=457&artlang=nl