

Gebruikers dashboard

Instellen BLF via PBX Manager GXP2135 en GXP2170

Deze instructie beschrijft het instellen van de Multi Purpose Keys op een Grandstream GXP2135 of 2170 voor BLF of speeddial.

Voor overige toestellen [lees hier meer](#).

Navigeer naar Accounts > Devices

Klik op de betreffende toestel

Onder Keys kunnen de knoppen naar wens in gesteld worden.

Instellingen:

Category: Line

Key: 5 of hoger

Grandstream: selecteer naar wens, bijvoorbeeld speeddial of BLF

Line: standaard Line 0

Value: telefoonnummer / toestelnummer

Label: Omschrijving

Voorbeeld:

Keys	Category	Key	Grandstream	Line	Value	Label	Delete
	Line	5	BLF	0	201	Receptie	<input type="checkbox"/>
	Line	6	BLF	0	202	Werkplaats	<input type="checkbox"/>
	Category	Key	Type	Line	Value	Label	Delete
				0			

Klik op SAVE (rechtboven) om op te slaan. Na het opslaan komen extra regels beschikbaar om extra knoppen toe te voegen.

Unieke FAQ ID: #3972

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2022-08-02 00:00