

# Gigaset

## Aanmelden DECT handset op Gigaset N510 IP Pro basisstation

Deze instructie beschrijft hoe een Gigaset Pro handset kunt aanmelden c.q. koppelen aan een Gigaset 510 IP Pro basisstation.

### Stap 1: Basisstation leermodus zetten

Ga vervolgens naar het basisstation.

Druk 10 seconden de blauwe knop in.

### Stap 2: Handset aanmelden

Ga naar **instellingen** op de handset.

Kies **aanmelden**.

Druk vervolgens op **handset aanmelden**

Als de handset en basisstation elkaar gevonden hebben wordt er op de handset een pincode gevraagd. De standaard **PIN code** is: **0000**.

Herhaal stap 2 voor alle extra handsets.

Wanneer voor het basisstation provisioning is afgenomen zal deze automatisch de configuratie ophalen en zal er op de handset het toestelnummer worden weergegeven, bijvoorbeeld 201, etc. Het kan nodig zijn dat het basisstation nogmaals herstart dient te worden.

Wanneer er HS1 in het display blijft staan, dan dient het basisstation nog geconfigureerd te worden. Neem hiervoor contact op met de helpdesk.

Unieke FAQ ID: #1495

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2014-05-09 10:25