

# 3CX

## Toestel provisioning instellen 3CX

Deze instructie beschrijft het instellen van de toestel provisioning voor 3CX.

Klik op de nieuw aangemaakte gebruiker en wijzig onderstaande instellingen.

### **Toestel provisioning:**

Navigeer naar Phone Provisioning > Phone Provisioning

Klik op +Add

Selecteer bij Choose from available models het merk en model.

Vul bij Mac Address het Mac Adres van het toestel in, bijvoorbeeld: C0ABABABAB

Klik op OK

### **Provisioning Method instellen:**

Selecteer het toestel onder Your phones

Navigeer naar Phone Provisioning > IP Phone

Selecteer Direct SIP

Klik op OK

### **Toestel taal instellen:**

Navigeer naar Phone Provisioning > Options

Selecteer bij Phone Display Language de gewenste taal

Selecteer bij Date Format het gewenste format, bijv. dd-mm-yyy

Klik op OK

### **Options aanpassen:**

Klik bovenin op options, vink de volgende optie uit:

Disallow use of extension outside the LAN (Remote extensions using Direct SIP or STUN will be blocked)

Druk op OK

Unieke FAQ ID: #3558

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2022-09-23 09:46